



Professional PMR 446 Walkie Talkie Included Premium Headset

מכשיר קשר DS-PX4

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

מידע בטיחות והנחיות חשיפת RF

אזהרה! לפני תחילת העבודה עם מכשיר קשר זו כיווני קרא בעיון את הוראת הבטיחות לחשיפה לקרינת תדרי רדיו

- צמצום חשיפה:

להפעיל את המכשיר רק בהתאם להוראות המצורפות.

- עמידה בתקני חשיפת RF:

המכשיר שברשותך תוכנן ונבדק כדי לעמוד במספר תקנים הבינלאומיים, חשיפה אנושית אנרגיה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו:

EN 303 405

EN 301 489

EN IEC 62368

EN 50566

מכשיר זה תואם להגבלות עבור סביבות באוכלוסייה כללית \ לא מבוקרת.

מכשיר זה עומד בסטנדרטים והנחיות חשיפה לאנרגיית RF

- מכשירי תקשורת (בסמוך לאוזן או בשימוש עם אוזניות):

השתמש רק בציוד שנבדק ואושר

השימוש בציוד צד שלישי דומה לא יכול לעמוד בדרישות וכן יש להימנע

משימוש בהם.

שימו לב!

טווחי קליטה ושידור:

מומלץ להיות בתנאים אופטימליים ככל הניתן, טווח ראייה ללא הפרעות. משתנה בהתאם לשטח ולתנאים. הטווח יוגבל ממספר גורמים, כגון: תא שטח, תנאי מזג אוויר, חסימות והפרעות אלקטרו מגנטיות

הטווחים המקסימליים אותם ניתן לקבל:

- שטח פתוח והררי עד 10 ק"מ

- בים עד 6 ק"מ

- שטח בנוי עד 3 ק"מ

- בקבלת המוצר ושימוש בפעם הראשונה, יש להטעין את הסוללה במלואה.
- אין להטעין את הסוללה אם היא כבר טעונה במלואה, זה מקצר את חייה ועלול לגרום למק.
- כשהמוצר כבר ברשותכם ולא בשימוש על בסיס יום יומי, חובה להטעינו אחת לחודשיים על מנת לא לפגוע בסוללה.
- טעינה מתבצעת כאשר המכשיר כבוי ובסביבה עם טמפרטורות סבירות ולא קיצוניות

מפרט טכני

- טווח תדרים: 446.00625 – 446.19375MHz
- הספק שידור וקליטה: 27dBm (0.5W)
- ערוצים: 16 עם הרחבה עד 99 ערוצים פרטיים למניעת הפרעות
- מתח: DC 4.2V
- סוללה: 2000mAh Li-ion Battery
- טעינה: כ 4 שעות
- שימוש ומצב המתנה: כיומיים עבודה ועד תשעה ימי המתנה (ללא שימוש)
- טמפרטורת עבודה: 20°C - 50°C
- משקל: כ 161 גרם
- גודל: 152*35*60 מ"מ (ללא אנטנה)

פונקציות נוספות

- TOT - פונקציה שסוגרת שידור באופן אוטומטי, לאחר שאחד המשתמשים לוחץ על שידור זמן ממושך בשוגג. הפונקציה תופעל לאחר שידור רציף של 10 דקות.
- חסכון סוללה אוטומטי – מכשיר הקשר נכנס לחיסכון בסוללה, כאשר אין שידור מעל 10 שניות.
- התראת סוללה חלשה – המכשיר ישמיע צפצוף ונורת שידור תהבהב באדום
- מוניטור- פונקציה זו מפחיתה רעשי שידור ברקע, כאשר המכשיר ללא שימוש אך דלוק
- ערוצים פרטיים QT / DQT: במכשיר זה קיימים ערוצים פרטיים. ערוצים הללו קיימים למניעת הפרעות שידור ואנשים לא מתוך הקבוצה. ערוצים פרטיים ניתן לבחור מ 16 עד 99.

תכולה

- מכשיר קשר
- סוללה
- קליפס לחגורה
- כבל טעינה USB Type-C
- רצועת נשיאה
- מטען שולחני
- אוזניה
- מדריך למשתמש ותעודת אחריות



רצועת נשיאה



סוללה



קליפס לחגורה






כבל טעינה



מטען שולחני

הכרות



1. אנטנה
2. כפתור העלאת והורדת ערוצים
3. כפתור הדלקה וכיבוי
4. כפתור נורת שיזור וקליטה
5. רמקול
6. מיקרופון
7. צג נסתר
8. קליטת שיזור
9. D מופיע כאשר מסך פועל
10. נעילת מקשים
11. מספר ערוץ
12. ערוץ
13. ווליום
14. כפתור שיזור
15. הגבר ווליום
16. הנמך ווליום
17. (לחיצה למשך 2 שניות נעילה ושחרור מקשים)
17. שקע אוזניה
18. שקע טעינה USB Type-C

תפעול

הכנסת סוללה, קליפס חגורה וטעינה יש להיעזר בשרטוטי ההדמיה המצורפים.




1. הדלקה \ כיבוי – לחיצה למשך 2 שניות



2. הגברת \ הורדת עוצמת שמע –
הגבר לחץ למעלה, הנמכה לחץ למטה,
נעילת \ שחרור לחץ למטה עד השמיע הצפוף



3. בחירת ערוץ – לחץ למעלה או למטה
לבחירת הערוץ הרצוי (1-99)



4. שיזור דיבור – יש ללחוץ על כפתור הPTT,
על מנת להוציא שיזור למכשיר קשר בצד השני.
יש לשחרר את כפתור השיזור בסיום הדיבור.
מומלץ לדבר במרחק של כ-4 ס"מ מהמיקרופון

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____ טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____ חותמת וחותימת בית העסק _____

- ה"חברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
"הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.
"משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
"המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה
- ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.
 - "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.
 - תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פורטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, משווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה
 - "לאחר תום תקופת אחריות" - ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.
 - ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר

נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן

(דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר. טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911
שירות לקוחות ותמיכה טכנית:
ווצאפ 055-9958930
טלפון 1700-704-700
דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930
מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702
און ליין סולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אקייים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה 04-8723163
סולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה 077-5070840
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר www.barcom.co.il

